

## No. F 2206

## AM 40 MHz 2/2/2

Preisgünstige und handliche Pistolengriffanlage für RC-Car und Rennboot-Piloten.










- **Computer - Anlage** mit präziser, digitaler Einstellung für beide Steuerkanäle und Trimmung.
- **Modernes Gehäuse - Design** mit ergonomisch positionierten Steuer- und Bedienelementen.
- **Großes 64-Segment-LC-Display** zur übersichtlichen Anzeige der Funktionseinstellungen.
- **10 Modelldatenspeicher.**
- **3 digitale Tipptasten-Wippen** zur Einstellung von Trimmung und Dual-Rate-Funktion, auch während der Fahrt.
- **ABS-Stotterbremse** für optimalen Grip beim Bremsen in Kurven.
- **Integrierte Ladebuchse** für schnelle Umstellung auf Akkubetrieb.

### Lieferumfang:

- 1 Sender Megatech T2 PL AM 40 MHz
- 1 Empfänger R 142 JE 40 MHz
- 2 Servos S 3003
- 1 Batteriebox
- 1 Schalterkabel Standard
- 1 Quarzpaar
- 2 Servozubehörbeutel



### Funktionsliste



### Basisanzeige

Zeigt die aktuelle Senderakkuspannung, sowie den ausgewählten Modellspeicherplatz an.

### Modellauswahl

Schnelle Auswahl eines der 10 Modellspeicher, für einfachen Modellwechsel.

### Modellname

Eingabe von 3 Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, zur Unterscheidung verschiedener Modelle.

### Servoupolung

Die Servolaufrichtung der beiden Steuerkanäle Gas und Lenkung ist per Knopfdruck umkehrbar.

### Servowegeinstellung

Getrennt für jede Seite einstellbare Servoendausschläge, der Steuerkanäle Gas und Lenkung.

### Digitale Trimmung

Präzise Trimmwerteeinstellung für die beiden Steuerkanäle Gas - Bremse und Lenkung.

### Dual-Rate für Lenkung

Der Stellweg der Lenkfunktion ist, per Tipptasten-Wippe, stufenlos von 30...100%, einstellbar.

### ABS-Stotterbremse

Die ABS-Bremsfunktion ist in den Stufen „aus – langsam – mittel – schnell“ einstellbar.

### Unterspannungsalarm

Sinkt die Senderspannung zu weit ab, meldet sich ein optischer und akustischer Unterspannungsalarm.

### Reset

Setzt den ausgewählten Modellspeicher wieder auf die werksseitigen Vorgabewerte zurück.

# Megatech T2PL



Fernsteuerungen

## Empfohlenes Zubehör:

Trockenbatterien 1,5 Volt  
NC-Akkuzellen 1,2 Volt  
Senderakkuladekabel  
Empfängerakku 4 RSZ 750  
Empfängerakkuladekabel

No. 8008  
No. 8004  
No. F 1415  
No. 4159  
No. F 1416

## Technische Daten: Sender Megatech T2PL

Funktionen: 4 / 2 Servos  
Frequenzband: 40 MHz  
Frequenzkanäle: 22  
Übertragungssystem: AM  
Kanalraster: 10 kHz  
Stromversorgung: 9,6...12 Volt  
8 x Trockenbatterien oder 8 x NC/NiMH-Akkus  
Stromaufnahme: ca. 250 mA  
Abmessungen: 210 x 180 x 90 mm  
Gewicht (mit Batterien): ca. 605 g

## Empfänger R 142 JE

Betriebsspannung: 4,8...6 Volt (4...5 NC/NiMH)  
Stromaufnahme: 12 mA  
Antennenlänge: 70 cm  
Kanalzahl: 2  
Kanalraster: 10 kHz  
Gewicht: 16,7 g  
Abmessungen: 41,9 x 28 x 16,9 mm

